

R100H. R250H.

Светильники искусственного света, работающие от батарей...
... с несравненной световой производительностью.

Будь то ручной светильник или светильник на камере, галогеновые светильники **Sachtler**, работающие от батарей, обеспечивают ни с чем не сравнимую световую мощность и комфорт.

Для обеих модификаций светильников характерно:

- интегрированное защитное стекло с многослойным просветлением!;
- поворотная съемная четырехстворчатая шторка;
- откидной фильтр **Sachtler**, применяемый вместе со шторкой;
- точная фокусировка, диапазон 1:4-1:5,5;
- светодиодная индикация разряда батареи;
- ручка с интегрированным крепежом к камере;
- полная оснастка, в комплекте с лампой, полость в ручке для запасной лампы;
- в комплекте с жестким кейсом.

Reporter 100H работающий от батареи 12 В.

Reporter 100H идеальный осветительный прибор для ПЗС-камер. Для питания светильника служат батареи 12В/4,5 А ч и 7 А ч, эргономично оптимизированной формы в виде системы **Sachtler Belt-Pack®**. При использовании батареи 4,5 А ч светильник может работать свыше 30 минут. С батареей 7 А ч около одного часа, или в течение 30 минут обеспечивается питание камеры и светильника одновременно.

Reporter 250H.

Наилучший среди 30-В галогеновых светильников.

Модель **Reporter 250H** фирмы **Sachtler** занимает ведущее положение среди 30-В галогеновых светильников. Большая площадь высвечивания позволяет получать прекрасные кадры при съемке с помощью видео- и кинокамер даже с установленным фильтром дневного света.



Зарядные устройства Sachtler. Заряжают батареи легко, быстро, и безопасно.



*Используя **Sachtler Speedcharger**. Ваша батарея будет заряжена в кратчайшие сроки. В любой точке мира.*

В качестве зарядных устройств применяются **Charger 12** или **Speedcharger** фирмы **Sachtler**. Устройство **Charger 12** оснащено предохранительным трансформатором, индикаторами сети и зарядки, зарядка производится в течение ночи. Вы независимы и мобильны благодаря автоматическому селектору напряжения питания и малому весу зарядного устройства.



*Зарядное устройство **Charger 12AS** - для зарядки батарей **BeltPacks** напряжением 12В в течение ночи.*

Когда вам необходимо минимальное время зарядки, вы можете использовать Зарядное устройство **Speedcharger** с микропроцессорным управлением обеспечивающее самую быструю зарядку. Оно может использоваться для зарядки 12 и 30В батарей **Belt-Pack®** без

дополнительных переключений. Скоростное зарядное устройство **Speedcharger** с микропроцессорным управлением автоматически регулирует ток зарядки в зависимости от температуры и состояния разрядки батареи, восстанавливает глубоко разряженные элементы. Время заряда 12В батареи всего один час, после этого **Speedcharger** переключается в режим поддержки разрядки. 30В **Belt-Packs®** с емкостью 4.5 и 7А ч обычно заряжаются 2 и 3 часа.

Для работы в течение длительного времени модель **Reporter 250H** может получать питание от сети с помощью сетевого блока **Power Pack 300**.



*Сетевой блок **Power Pack 300** - с его помощью любой светильник, работающий от батареи, может стать*

Reporter 100H						
Код.	R100H					
Вес светильника:	550г					
Вес шторки:	150г					
Длина кабеля:	2м					
Стыковка:	Площадка камеры, 1/4" резьбовое отверстие или с помощью аксессуаров					
Цоколь:	GX6.35					
Лампа:	LIF-Code: A1/215, ANSI-Code: FCR					
Световой центр *:	30mm, z.B. Osram HLX 64625					
Освещенность в Lux						
Расстояние в м:	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
Направленный 17°:	3440	1530	860	550	380	280
Заливающий 44°:	630	280	160	100	70	50



Комплект Reporter 100H4

Reporter 250H						
Код.	R250H					
Вес светильника:	550г					
Вес шторки:	150г					
Длина кабеля:	2м					
Стыковка:	Площадка камеры, 1/4" резьбовое отверстие или с помощью аксессуаров					
Цоколь:	GX6.35					
Лампа:	ANSI-Code: EPL					
Световой центр *:	22mm, z.B. Sylvania 61454					
Освещенность в Lux						
Расстояние в м:	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
Направленный 20°:	9380	4170	2340	1500	1040	770
Заливающий 44°:	2500	1110	630	400	280	200